



SPA25 PRISMA





En conservant la philosophie de conception de Primare : **compact et élégant**, le **SPA25 Prisma** est un amplificateur et un processeur intégrés multicanaux pour fournir des performances home-cinéma remarquables :

- 11 canaux de traitement audio immersif Dolby Atmos et DTS X, dont 9 canaux d'amplification,
- Vidéo 4K UHD
- eARC / Dirac Live et la technologie Prisma.

Le **SPA25 Prisma** peut être complété par l'amplificateur de puissance A35.8 pour une expérience encore plus précise et dynamique.

S P É C I F I C A T I O N S S P A 2 5 P R I S M A

AMPLIFICATION

- ▶ Puissance de sortie :
 - 90 W tous les canaux alimentés en 4 et 8 ohms
 - 900 W maximum tous canaux pilotés
 - 250 W 4 ohms (pilotage à deux canaux)
 - 145 W 8 ohms (pilotage à deux canaux)
- ▶ Réponse en fréquence : 20 Hz – 22 kHz +0,2/-0,5 dB (pas d'égaliseur) THD+N 20Hz:20Khz, 8 ohms :
 - <0.08% à la puissance de sortie nominale
 - <0.02% à 10 W
- ▶ Signal sur bruit : >100 dB (8 ohms; A pondéré à la puissance nominale)
- ▶ Entrées analogiques : 5 paires RCA (L & R) avec option d'entrée 7.1
- ▶ Sorties analogiques : 2 x RCA (L & R) ; 1 RCA central ; 2 x RCA Sub - parallèle

EN TRAITEMENT

- ▶ 11 canaux
- ▶ Dolby Atmos et DTS X
- ▶ Canaux assignables et sorties analogiques avant gauche et droite permettant :
 - Configurations 7.1.2 et 5.1.4
 - Configuration 5.1.2 avec canaux bi-amplifiés avant gauche/droit
 - Configuration 7.1.4 avec ajout d'un ampli stéréo en façade pour les enceintes.
- ▶ Dirac Live EQ activé

DAC

- ▶ Jeu de puces : 2 x ESS 9026PRO
- ▶ Entrées :
 - 2 x TOSLINK jusqu'à 192 kHz/24 bits
 - 1 RCA jusqu'à 192 kHz/24 bits
 - 1 x USB-B jusqu'à 768 kHz/32 bits; DSD 512/22,6 MHz ; DoP 256/11,2 MHz

PRISMA

- ▶ Formats : WAV, LPCM, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4, WMA, OGG, DSD
- ▶ Entrées filaires : USB-A, LAN (up to 192kHz/24 bit); DSD 128/5.6MHz)
- ▶ Entrées sans-fil : AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast intégré, Roon Ready*, Spotify Connect (compatible Hi-Fi)
- ▶ Intégré : Radio, Tidal*, and Qobuz*
- ▶ Entrée filaire : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant; 2.4/5g Hz mode b, g, n

VIDÉO

- ▶ HDMI 2.0b, HDCP2.2
- ▶ Dolby Vision, HDR, et HDR10+
- ▶ 4x entrées HDMI
- ▶ 2x sorties HDMI – 1 x eARC, 1 x Aux

CONTRÔLE

- ▶ Prisma – Télécommande universelle du système
- ▶ Primare RS232, entrée/sortie IR, Trigger out

GÉNÉRAL

- ▶ Consommation électrique :
 - Veille : ECO <0.5W; Normal <6W; HDMI Passage <40W
 - Fonctionnement : <55W (canaux gauche et droit uniquement); <85W (tous les canaux)
- ▶ Dimensions (LxPxH) : 430 x 420 x 142 mm avec boutons et connecteurs
- ▶ Poids : 12 kg
- ▶ Finitions disponibles : Noir et Titane

*par future mise à jour

